

**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M015N - DC/DC Converter, adjustable

maks. 1,5 A Wejście: 6 - 28 V/DC Wyjście: 3 - 15 V/DC Napięcie wejściowe musi być o co najmniej o 3 V wyższe niż nastawione napięcie wyjściowe. Nastawione napięcie wyjściowe jest stabilizowane i odporne na zwarcia. Do zasilania urządzeń niższymi napięciami z akumulatora samochodowego 12 V albo 24 V lub zasilaczy sieciowych.

Dane techniczne:

Napięcie wejściowe: 6 - 28 V/DC

Regulowane: napięcie wyjściowe 3 - 15 V (stabilizowane elektronicznie)

Wskazówka: Napięcie wejściowe musi być o co najmniej 3 V wyższe niż nastawione napięcie wyjściowe

Maks. natężenie prądu wyjściowego: 1,5 A

Maks. straty mocy: ok. 3 W bez radiatora, ok. 10 W z radiatorem (radiator nie jest dołączony)

Wymiary: ok. 60 x 45 x 20 mm (bez bocznych końcówek mocujących)

M015N