

Kemo Electronic GmbH

Mato Vukovic Leher Landstr. 20 27607 Geestland Germany


Phone: +49 4743 9338-0 Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486 LIstNr: DF 814 380 369

FG025SET - Защитный электрозабор перед куницами и енотами





Электрозабор высокого напряжения для монтажа на водосточных и самотечных трубах предназначенный для защиты перед куницами и енотами в домах. Обыкновенно животные лазят по этих трубах наверх и через водосточные трубы под крышу дома. Электрический удар данного двухполюсного электрозабора вполне способен эти животные изгонять. К работе электрозабора необходимо штекерный сетевой источник 12 Вольт постоянного напряжения, мощностью минимально 100 мА, или 12 Вольтный аккумулятор > 12 Амперчас (обое не прикладываются к поставке). В обоих случаях необходимо иметь токопроводящий кабель с полым штекером 5,5 х 2.1 мм.

FG025SET warning sign electric fence (pdf)

Технические данные:

Рабочее напряжение: 12 Вольт постоянного напряжения или сетевой источник (не прикладывается к

поставке)

Токовой вход: Полый штекер 2,1 мм

Потребление тока: в среднем 0,008 А (импульсное кратковременное 100 мА)

Выходное напряжение: макс. 2400 Вольт в импульсе

Промежуток такта: > 1,2 сек

Мощность: приблизительно 0,12 Joule (для малых животных)

Тросы из нержавейки: диаметр приблизительно 0,7 мм, 7 универсаьльных отдельных проводов

Макс длина проводов: допускается каксимально 100 м

Обойма трубы: для водосточных труб диаметра приблизительно 70 - 110 мм

Габариты генератора высокого напряжения: приблизитзельно 122 х 72 х 66 мм (без крепления и

подсоедительных зажимов)