Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M148-24 - Караульный прибор для батареи 12 или 24 Вольт постоянного напряжен

Прибор защищает автобатареи от полного разряжения отключением в истинное время от потребителей, напр. холодильных ящиков, отоплительных установок и.т.д. Прибор автоматически опять подключает потребитель после зарядки автобатареи на нормальный уровень напряжения. Прибор автоматически опознавает тип батареи (12 или 24 Вольт).

Технические данные:
Рабочее напряжение: Аккумулятор 12 Вольт или 24 Вольт (модуль автоматически переключается)
Максимальная мощность переключения: 40 А для макс. 10 сек, или 20 А непрерывно, всегда при хорошем проветривании
Напряжение отключения: регулируемое в диапазоне приблизительно 9,8 - 11,3 Вольт для 12 Вольтной батареи, 20 - 23,2 Вольт для 24 Вольтной батареи (Акустический сигнал перед отключением можно деактивировать)
Напряжение повторного включения: приблизительно на 1,2 - 1,6 Вольт больше чем настроенное напряжение отключения
Элемент отключения: Мощный МОП транзистор в плюсевой линии.
Собственное потребление тока: приблизительно <1,2 мА во выключеном состоянии, приблизительно <2,4 мА во включеном состоянии (мигает светодиод)
Габариты: приблизительно. 87 x 60 x 33 мм