10. August 2025

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M237 - Stereo-Vorverstärker

Universal Stereo Vorverstärker für Mikrofone und universelle Anwendung. Das Modul wird einfach zwischen einen Stereo Endverstärker und einer zu schwachen Signalquelle (z.B. Mikrofon) geschaltet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 - 24 V/DC stabilisiert (oder Batterie)
Stromaufnahme: ca. 3,4 mA ±20% bei 12 V (ohne Last)
Frequenzbereich: ca. 8 Hz - 60 kHz, 3 dB bei U out 1,5V RMS
Eingangsimpedanz: 100k Ω | Ausgangslast: > 2k Ω
Verstärkung: ca. 30 dB ±20%
Verzerrung: ≤ 0,02% ±20%
Maße: ca. 40 x 40 x 12 mm (ohne Befestigungslaschen)