

**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M237 - Preamplificador estéreo



Preamplificador estéreo universal para micrófonos y aplicación universal. El módulo se conecta simplemente entre un amplificador final estéreo y una fuente de señal demasiado débil (por ejemplo, un micrófono).

Technical Data:

Tensión de servicio: 9 - 24 V/CC estabilizado (o batería)
 Consumo de corriente: aprox. 3,4 mA \pm 20% con 12 V (sin carga)
 Gama de frecuencias: aprox. 8 Hz - 60 kHz, 3 dB con U out 1,5V RMS
 Impedancia de entrada: 100k Ω
 Carga de salida: > 2k Ω
 Amplificación: aprox. 30 dB \pm 20%
 Distorsión: \leq 0,02% \pm 20%
 Medidas: aprox. 40 x 40 x 12 mm (sin bridas de fijación)