

**Kemo Electronic GmbH**


Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M040N - Универсальный предварительный усилитель




для микрофонов и для универсального применения. Настоящий минимодуль подключается между последнюю степень усиления сигнала (напр. M032N | Усилитель 12 Ватт, Универсальный) и источник слабого сигнала (напр. микрофон).

- M031N - Усилитель 3,5 Ватт, Универсальный
- M032N - Универсальный усилитель 12 Ватт
- M032S - Универсальный усилитель 12 Ватт "Plug & Play"
- M033N - Универсальный усилитель 18 Ватт
- M034 - Универсальный усилитель 40 Ватт
- M034N - Усилитель 40 Ватт
- M055 - Stereo-усилитель 3 Ватта


Технические данные:

Напряжение питания: приблизительно 9 - 24 В/DC
 Частотный диапазон: приблизительно 20 - 20.000 Гц ± 3 dB
 Входное напряжение: приблизительно 2 - 50 мВ
 Выходное напряжение: приблизительно 0,2 - 5 В
 Входное сопротивление: приблизительно 50 k Ω
 Выходное сопротивление: приблизительно <1 k Ω
 Коэффициент усиления: приблизительно 40 дБ (100 x) $\pm 10\%$
 Искажение звука: <0,02%
 Потребление тока: <5 мА
 Габариты: приблизительно 30 x 25 x 15 мм (без крепящих планок)

Anschluss für dynamische Mikrofone
 und andere Signalquellen



Anschluss für Elektretmikrofone



M040N

