



Kemo Electronic GmbH

Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M237 - Предусилитель стерео



Универсальный предусилитель стерео для микрофонов и универсального использования. Блок подключается между выходным усилителем стерео и слабым источником сигнала (например, микрофоном).

Технические данные:

Рабочее напряжение: 9 - 24 В постоянного тока (или аккумулятор)

Потребление тока: прибл. 3,4 мА $\pm 20\%$ при 12 В (без нагрузки)

Диапазон частот: прибл. 8 Гц - 60 кГц, 3 дБ при U 1,5 В RMS

Входное сопротивление: 100к Ω

Нагрузка на выходе: > 2к Ω

Усиление: прибл. 30 дБ $\pm 20\%$

Искажение: $\leq 0,02\% \pm 20\%$ | Размеры: прибл. 40 x 40 x 12 мм (без крепления)