10. August 2025

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

B181N - Paralyser 15.000 V



Erzeugt aus einer 9 V Batterie Hochspannungsfunken von über 15.000 V, die selbst durch Stoff schlagen können. Ideal zur Selbstverteidigung gegen wilde Tiere usw. oder einsetzbar für physikalische Versuche. Der Besitz als Waffe ist in vielen Ländern verboten (z.B. in der EU). Eine abschreckende Wirkung wird schon durch den überspringenden Funken und das Funkenknallen erzielt!
Passendes Gehäuse: G02B - 6 V Kunststoffgehäuse, groß ca. 123 x 72 x 39 mm

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 V Blockbatterie Alkali
Stromaufnahme: kurzzeitig (Tastendruck) 100 - 200 mA
Ausgangsspannung (Funke): > 15.000 V
Funkenfrequenz: 1 Funke pro Tastendruck, Funkenfolge maximal ca. alle 2 Sekunden auslösbar
Platinengröße: ca. 64 x 68 mm