

**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M015N - Transformador de tensión, ajustable



máx. 1,5 A, Entrada: 6 - 28 V/DC salida: 3 - 15 V/DC

La tensión de entrada debe ser al menos 3 V más alta que la tensión de salida ajustada. La tensión de salida ajustada es estabilizada y resistente al corto-circuito. Para el servicio de aparatos con una tensión más baja a una batería de coche o bloques de alimentación 12 V o 24 V.

Technical Data:

Tensión de entrada: 6 - 28 V/DC

Tensión de salida ajustable: 3 - 15 V (estabilizada electrónicamente) Nota: La tensión de entrada debe ser por lo menos 3 V más alta que la tensión de salida ajustada

Corriente de salida máx.: 1,5 A

Energía disipada máxima: aprox. 3 W sin disipador de calor, aprox. 10 W con disipador de calor (no incluido)

Medidas: aprox. 60 x 45 x 20 mm (sin eclisas de fijación)

M015N