

**Kemo Electronic GmbH**

Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M094N - Marta - Stop

Produce tonos ultrasónicos fuertes y pulsos que martas y otros roedores sienten como muy molestos y les repele. Este „Marta - Stop" incluye 4 pequeños altavoces ultrasónicos para obtener una buena distribución de los tonos ultrasónicos. Aplicación: Para repeler martas de motores de coches y camiones, donde estos animales muerden y se comen los cables o piezas de plástico! Apto también para despensas, cavas y almacenes.

Para mas informacion lea el siguiente articulo (en aleman) "Marderscheuche" de la revista alemana: "Electronic Aktuell Magazin" no. 2/99.

Altavoces compatibles adicionales:

L001 - Altavoz piezo eléctrico para altas frecuencias con bocina

L002 - Altavoz de pared ultrasónico

P5123 - Altavoz piezo-electrónico miniatura por M094N

Technical Data:

Tensión de servicio: 12 - 15 V/DC

Absorción de corriente: con 12 V/DC, < 0,05 A

Indicación de servicio: por un diodo luminoso

Salida del altavoz: solamente para altavoces piezoeléctricos!

Audiofrecuencia: ajustable aprox. 8 - 40 kHz ($\pm 20\%$)

Volúmen: 120 db ($\pm 20\%$) con 1 altavoz

Medidas del altavoz piezoeléctrico: aprox. Ø 30 mm x 13 mm

Medidas del módulo: aprox. 60 x 45 x 25 mm (sin eclisas de fijación)

