

## Kemo Flectronic GmbH

Mato Vukovic Leher Landstr. 20 27607 Geestland Germany

Phone: +49 4743 9338-0 Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486 UstNr: DE 814 380 369

## FG025 - Aparato para cercados de pasto - dispositivo de alta tensión para cercados ele



Aparato para cercados eléctricos para animales pequeños (martas, perros, etc.). Para larguras de cercado hasta aprox. 1 km (sin vegetación). Impulsos de alta tensión: 2400 V como máximo en ciclos de >1,2 segundos. Consumo de corriente extremadamente bajo: Ø 0,008 A. Para el funcionamiento se necesita todavía una fuente de alimentación de enchufe 12 V/DC, potencia eléctrica por lo menos 100 mA o un batería de coche 12 V >12 Ah (ambos no están adjuntos). En ambos casos el cable de corriente pecesita un enchufe busco de 5.5 x 2.1 mm. casos el cable de corriente necesita un enchufe hueco de 5,5 x 2,1 mm.



Tensión de servicio: 12 V/DC batería o fuente de alimentación (no están adjuntos) Entrada de corriente: hembrilla de enchufe hueco 2,1 mm (5,5 x 2,1 mm) Consumo de corriente: aprox. Ø 0,008 A (en impulsos, 100 mA durante poco

Intervalo de ciclos: >1,2 segundos (según las especificaciones de la VDE) Potencia: aprox. 0,12 Joule (contra animales pequeños) Largura máx. del cercado: 1 km (sin vegetación)

Medidas: aprox. 122 x 72 x 66 mm (sin pies de fijación y bornes de conexión)



