13 de agosto de 2025

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M240 - Regulador de potencia 230 V/AC, 10 A, multifunctión

Regulador de potencia para dispositivos consumidores de 230 V/AC como motores, lámparas, etc. El regulador es a prueba de sobrecargas y puede ser regulado a través de un potenciómetro (100 K lin.), una tensión de control (0 - 10 V) o con señales PWM (0 - 100%, 100 - 10.000 Hz).

Technical Data:
Tensión de servicio: 220 - 230 V/AC 50 - 60 Hz
Carga máx. conectable: 10 amperios (2.300 W)
Tipo de regulación: corte de onda
Conexión: arranque suave
Indicación de funcionamiento, indicación de sobrecarga: LED bicolor
Opciones de regulación: con potenciónmetro 100 K lin o tensión de servicio 0 - 10 V/DC o señal PWM 3 - 24 V 100 - 10.000 Hz
La entrada de señal de control está completamente aislada del bucle de control de carga.
Conexiones: Contactos enchufables enchufes planos 6,3 mm y 2,8 mm
Medidas: aprox. 87 x 60 x 33 mm