

**Kemo Electronic GmbH**


Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M028 - Регулятор мощности переменного напряжения 110 - 240 Вольт, 2600 Ватт.



предназначен для регулировки омической + индуктивной нагрузки (напр. моторы, отопление, в случаях когда возможно воспользоваться регулировкой по фазовой отсечке). Регулировка невозможна в следующих случаях: напр. люминесцентные лампы, моторы с пусковым конденсатором. В роде разширительного модуля производитель может поставить модель M150 - Импульсный преобразователь постоянного тока. С предложенным модулем возможно вместо потенциометра управлять регулировкой посредством регулирующего напряжения, или цифрового сигнала.

Технические данные:

Рабочее напряжение: 110 - 240 Вольт

ток: макс. 12 А. При напряжении 110 Вольт~ это соответствует макс. 1320 VA и при 240 Вольт~ макс. 2880 VA.

Нагрузка: макс. 2600 Ватт

Требуемый потенциометр: 470K . (Не прилагается)

Размеры модуля: 60 x 56 x 20 мм

