11 Ð°Ð²Ð³Ñƒ•Ñ‚Ð° 2025 Ð³.

Kemo Electronic GmbH
Mato Vukovic
Leher Landstr. 20
27607 Geestland
Germany

Phone: +49 4743 9338-0
Fax: +49 4743 9338-22

http://www.kemo-electronic.de
email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
UstNr: DE 814 380 369

M240 - Регулятор мощности 230 В/переменный ток, 10 А, многофункциональный

Для потребителей переменного тока 230 В таких, как электромоторы, лампы и т.д. Регулятор устойчив к перегрузкам и может управляться потенциометром (100 кОм линейный), управляющим напряжением (0 - 10 В) или ШИМ-сигналами (0 - 100% , 100 - 10.000 Гц).

Технические данные:
Рабочее напряжение: 220 - 230 В/переменный ток, 50 - 60 Гц
Максимальная подключаемая нагрузка: 10 ампер (2300 Вт)
Способ регулирования: фазовая отсечка | Включение: плавный запуск
Индикация рабочего состояния, индикация перегрузки: 2-цветный светодиодный индикатор
Варианты регулирования: с помощью линейного потенциометра 100 кОм или управляющего напряжения 0 - 10 В/постоянный ток или ШИМ- сигнала 3 - 24 В 100 - 10000 Гц
Вход управляющего сигнала полностью изолирован от контура регулирования нагрузки
Подключения: штепсельные контакты плоские штекеры 6,3 мм и 2,8 мм
Размеры: ок. 87 x 60 x 33 мм